การจัดตั้งเครือข่ายวิทยุสื่อสารประจำสำนักงาน ปปง.

Establishment of Radio Communication Network at AMLO

จรณินทร์ ตั้งเจริญสมุทร*

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการจัดตั้งเครือข่ายสถานีวิทยุสื่อสารประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) แม้การสื่อสารผ่านทางวิทยุสื่อสารจะเป็นการสื่อสารลำดับรองจากการสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต แต่ก็เป็นทางเลือกสำรองหากเกิดกรณีที่ระบบการสื่อสารหลักไม่สามารถใช้การได้ หน่วยงานราชการจำนวนมากยังคงเลือกใช้วิธีการสื่อสารผ่านทางวิทยุสื่อสารอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ใช้งานวิทยุสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) นั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเภทของวิทยุสื่อสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน รวมทั้งต้องมีการกำหนดนามเรียกขาน มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เพื่อให้การติดต่อสื่อสารดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ

Abstract

This article aimed to study the establishment of radio communication station at the Anti-Money Laundering Office (AMLO). Although communication through radio is the second way to communication through phone or the internet, it is an alternative channel in case of malfunction of the main communication system. A number of government organizations still select communication through radio at present for officers at AMLO to use two-way radio effectively. To use synthesizer requires knowledge about related laws, type of two-way radio authorized for usage as well as call sign, and compliance with the principles of the Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC Office) for such communication to be successfully achieved.

1. ความนำ

"การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน ที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ

---

* นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประกาศนียบัตรนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สำนักงาน กสทช. นามเรียกขาน E22VNI, สมาชิกตลอดชีพสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ , นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการงานคดี 1 กองคดี 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกันดำเนินงาน และประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้อง สำคัญที่สุด ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกซึ้งและกว้างขวาง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดี มีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่ม ให้พอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพบ้านเมืองของเรา เพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติได้พัฒนาอย่างเต็มที่ และสามารถอำนวยประโยชน์แก่การสร้างเสริม เศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง"

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2526

การสื่อสาร การรับส่งข่าวสารนอกจากจะกระทำผ่านทางระบบโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต แล้ว ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่สามารถใช้งานได้ คือ ระบบวิทยุสื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยุสื่อสารข่ายต่างๆ เช่น ระบบ HF/SBB/VHF/FM และวิทยุสื่อสารที่ติดในรถยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Station) และสถานีประจำฐาน (Base Station)

กิจการวิทยุได้ถือกำเนิดขึ้นในโลกเมื่อปี พ.ศ. 2431 เมื่อศาสตราจารย์ชาวเยอรมันชื่อ Dr. Heinrich Rudolf Hertz เป็นบุคคลแรกที่ได้นำเอาทฤษฎีการแผ่กระจายพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของศาสตราจารย์ชาวสก๊อตชื่อ James Clerk Maxwell มาทำการทดลองพิสูจน์ว่า ทฤษฎีดังกล่าวมีความเป็นจริง กล่าวคือ มนุษยชาติสามารถทำให้มีการแผ่กระจายพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปในอากาศมีลักษณะเป็นคลื่นที่เรียกว่า “Radio Wave” ได้ในอัตราความเร็วเท่ากับแสง คือ ประมาณ 300 ล้านเมตรต่อวินาที และสามารถรับพลังงานนั้นคืนมาได้ ทั้งยังพิสูจน์ให้เห็นว่า พลังงานดังกล่าวสามารถสะท้อนและหักเหได้เช่นเดียวกับแสง ต่อจากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2438 ชาวอิตาเลียนเชื้อสายไอริช ชื่อ มาร์โคนี (Guglielmo Marconi) ได้นำผลการทดลองของ Hertz มาขยายทำการทดลองค้นคว้าต่อ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นสื่อนำสัญญาณในการสื่อสารทางไกลสำหรับติดต่อทางโทรเลขและโทรศัพท์อีกวิธีการหนึ่งนอกเหนือจากการสื่อสารทางไกลโดยใช้สายที่มีอยู่แต่เดิม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการสื่อสารทางวิทยุ ดังนั้น จึงได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้มีการทดลองรับ-ส่งวิทยุขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2447 และโปรดเกล้าฯ ให้จัดผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับวิทยุโทรเลขระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ปี พ.ศ. 2449

แต่เดิมนั้น ยังไม่มีคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับคำว่า “RADIO” โดยเฉพาะ จึงใช้ทับศัพท์ว่า “ราดิโอ” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบัญญัติเป็นคำศัพท์ภาษาไทยว่า “วิทยุ” ซึ่งมาจากคำศัพท์ภาษาบาลีว่า “วิชชุ” แปลว่า สายฟ้า

2. ความสำคัญในการใช้งานวิทยุสื่อสาร

คลื่นวิทยุจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับน้ำมัน แร่ ป่าไม้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นสื่อนำสัญญาณเสียง ภาพ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อสื่อความหมาย ทำความเข้าใจ หรือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้

ข่าวจากต้นทางไปยังผู้รับข่าวปลายทางที่อยู่ห่างไกลซึ่งไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วยเสียง หรือภาพโดยการใช้สื่อนำตามธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ คลื่นเสียง คือ การกระเพื่อมของอากาศตามจังหวะเสียงสูงเสียงต่ำ ความดังความเบาของเสียงที่เปล่งออกจากปากผู้ให้ข่าว และคลื่นแสงที่สะท้อนจากรูปลักษณะภาพมีความเข้ม สีสันต่างๆ มาเข้าตาของผู้รับข่าว[1]

คลื่นวิทยุเกิดขึ้นได้โดยการแผ่กระจายของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งแปลงมาจากพลังงานเสียงที่ผ่านเครื่องอุปกรณ์ ได้แก่ ไมโครโฟน และซึ่งแปลงมาจากพลังงานแสงที่สะท้อนจากภาพผ่านเครื่องอุปกรณ์ ได้แก่ กล้องถ่ายโทรทัศน์ พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการแปลงพลังงานเสียงหรือพลังงานแสงดังกล่าว จะถูกขยายให้มีกำลังสูงมากเพียงพอแล้วจึงนำมาผสมกับพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลหรือความถี่ (Frequency) สูงตั้งแต่ 10,000 ครั้งต่อวินาทีขึ้นไป ที่เรียกว่าความถี่วิทยุ (Radio Frequency) พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับความถี่วิทยุนี้ต่อมาจะถูกแปลงเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เรียกว่า คลื่นวิทยุ (Radio Wave) โดยเครื่องอุปกรณ์คือ สายอากาศ แผ่กระจายออกจากเครื่องส่งวิทยุไปในอากาศด้วยความเร็วสูงประมาณ 300 ล้านเมตรต่อวินาที ไปยังเครื่องรับวิทยุโดยไม่ต้องใช้สายไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างกันเหมือนการสื่อสารทางโทรศัพท์ธรรมดา

Dr. Heinrich Hertz นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน เป็นคนแรกที่ได้ทำการทดลองและค้นพบความจริงเกี่ยวกับการแผ่กระจายของคลื่นวิทยุดังกล่าวข้างต้น และ Marconi เป็นผู้ที่นำเอาผลการทดลองของ Hertz มาประยุกต์ใช้งานในการติดต่อสื่อสารทางไกลหรือโทรคมนาคมได้อย่างกว้างไกลไม่มีขอบเขต ไม่ว่าผู้รับหรือสถานีข่าวจะอยู่ที่ใดอยู่ประจำที่ หรือเคลื่อนที่บนบก ในน้ำ หรือในอากาศ เริ่มตั้งแต่วิทยุโทรเลข และวิทยุโทรศัพท์ แล้วจึงได้วิวัฒนาการมาเป็นวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการสื่อสารข้อมูลมาโดยลำดับ

ในการปฏิบัติภารกิจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ นั้น มีการติดต่อสื่อสารผ่านทางวิทยุสื่อสารอยู่แล้ว เมื่อมีการจัดตั้งสถานีประจำฐาน สถานีเคลื่อนที่ในรถยนต์ และเครื่องวิทยุสื่อสารแบบพกพา มีการกำหนดนามเรียกขานของสำนักงาน ปปง. ก็จะสามารถติดต่อประสานงานกันได้เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จ

ในกรณีที่ระบบโทรศัพท์หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง โดยเฉพาะโทรศัพท์ประจำโต๊ะเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ที่ใช้ระบบการติดต่อผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต หากอินเตอร์เน็ตขัดข้องจะทำให้ไม่สามารถโทรศัพท์หมายเลขภายในถึงกันได้ และไม่สามารถส่งข้อความทางไลน์ได้เนื่องจากต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต หากเกิดกรณีที่ทั้งระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขัดข้องไปพร้อมกัน โดยเฉพาะหากเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์คับขันจะเกิดกรณีแย่งกันใช้งานโทรศัพท์ ทำให้แย่งช่องสัญญาณและการสื่อสารล้มเหลว การติดต่อทางวิทยุสื่อสารจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถติดต่อถึงกันได้

---

[1] สุชาติ เผือกสกนธ์, บันทึกความทรงจำ เรื่อง การสื่อสารของในหลวง รวบรวมความทรงจำเกี่ยวกับพระราชอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจในด้านการสื่อสารทางวิทยุคมนาคม วิทยุสมัครเล่น และโทรคมนาคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9), พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., 2542) , หน้า 9-10

สำนักงาน ปปง. มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง หากเปรียบเทียบกับไข่ไก่ สำนักงาน ปปง. ตั้งอยู่ใจกลางเปรียบเสมือนไข่แดง หน่วยงานราชการสำคัญรอบข้างมีการใช้งานระบบวิทยุสื่อสารอยู่แล้ว เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นต้น หากสำนักงาน ปปง. จัดตั้งสถานีประจำฐานไว้ก็จะสามารถติดต่อประสานงานได้ง่ายขึ้น โดยจัดทำความร่วมมือระหว่างกัน ไว้เป็นช่องทางในการติดต่อในภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วนในกรณีไม่สามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ได้ เช่น กรณีเหตุการณ์จลาจลหรือความไม่สงบบริเวณสำนักงาน ปปง. ที่มีความจำเป็นต้องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ผ่านเสียงตามสายนั้น ไม่ครอบคลุมมายังอาคารเช่าคือ อาคารแอลบิวดิ้งและอาคารเอเวอร์กรีนเพลส ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในอาคารเช่าไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญได้ แต่หากเป็นการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร (ว.8) ผ่านวิทยุสื่อสาร ก็จะทำให้สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้ สามารถเรียกขานติดตามตัวกันได้ หากมีการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารไปยังอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินที่ จ.นนทบุรี ด้วยก็จะสามารถรายงานผลการเข้า-ออกของบุคคลที่เข้าไปติดต่อเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่อาคารเก็บรักษาทรัพย์สินรายงานให้ส่วนกลางรับทราบได้ด้วย

3. ประเภทของวิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

3.1 วิทยุสื่อสารสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น เป็นเครื่องสีดำ ใช้ย่านความถี่ 144.000-147.000 MHz ประชาชนทั่วไปมีสิทธิใช้งานได้แต่จะต้องผ่านการอบรมและสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนักวิทยุสมัครเล่น (สอบ VR[2]) ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. ก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้

3.2 วิทยุสื่อสารเครือข่ายราชการ สำหรับข้าราชการ อาสาสมัครมูลนิธิหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชน ซึ่งสำนักงาน กสทช. อนุญาต เป็นวิทยุสื่อสารเครื่องสีดำ ใช้ย่านความถี่ 136.000-174.000 MHz สามารถใช้งานได้ทั่วราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขออนุญาต แต่จะต้องพกบัตรประจำตัวที่หน่วยงานให้ติดตัวไว้เสมอเมื่อมีการพกพาวิทยุสื่อสารไปใช้งาน ซึ่งโดยปกติวิทยุสื่อสารที่ผลิตมาจากโรงงานจะสามารถใช้งานได้เพียงแค่ความถี่ 144.000-146.000 MHz เท่านั้น จะต้องทำการเปิดแบนด์ (Band) เสียก่อน จึงจะสามารถใช้งานความถี่ได้ตั้งแต่ 136.000-174.000 MHz

3.3 วิทยุสื่อสารสำหรับประชาชนทั่วไป (ว.แดง/วิทยุ CB) คำว่า CB ย่อมาจาก Citizen Band แปลว่า คลื่นความถี่สำหรับประชาชนทั่วไป ใช้สำหรับการสื่อสารในระยะใกล้ ตัวเครื่องมีสีแดงเพื่อแยกให้เห็นเด่นชัดว่าเป็นเครื่องสำหรับประชาชนใช้งาน คลื่นความถี่จะอยู่ในย่าน 245.000-247.000 MHz มีให้ใช้งาน 160 ช่อง มักเรียกติดปากว่า “วิทยุ CB 245” สามารถซื้อและขออนุญาตใช้งานจากสำนักงาน กสทช. ได้โดยไม่ต้องผ่านการอบรมและสอบ นิยมใช้ในห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ก่อสร้าง ประสานงานในการท่องเที่ยว การเดินทางเป็นขบวนที่ใช้รถยนต์หลายคัน หรือแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ เป็นต้น

---

[2] VR ย่อมาจาก Volunteer Radio แปลว่า นักวิทยุอาสาสมัคร ส่วน AR ย่อมาจาก Amateur Radio แปลว่า นักวิทยุสมัครเล่น หรือ ในวงการวิทยุสมัครเล่นจะรู้จักในนาม แฮม (HAM)

ส่วนประกอบของวิทยุสื่อสารแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ

1. ตัวเครื่อง ตัวเครื่องของวิทยุสื่อสารจะเป็นส่วนที่ประกอบไปด้วยแผงวงจรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เครื่องวิทยุสื่อสารแต่ละรุ่นถูกออกแบบมา

2. แหล่งพลังงาน แหล่งพลังงานคือตัวจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนที่จะป้อนพลังงานให้กับตัวเครื่องให้เครื่องวิทยุสื่อสารสามารถทำงานได้ ซึ่งจะมีทั้งแบบแหล่งพลังงานแบบแบตเตอรี่แพ็ค และแบบไฟฟ้ากระแสตรง

3. สายอากาศ เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับสัญญาณวิทยุ ที่อยู่ในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาในตัวเครื่องเพื่อผ่านการแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า และในทางกลับกันสายอากาศจะทำหน้าที่แพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ผ่านการแปลงจากกระแสไฟฟ้ามาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่งออกไปยังเครื่องรับสัญญาณวิทยุปลายทางคลื่นวิทยุเกิดจากการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในสายอากาศ แล้วแผ่กระจายไปในอากาศเป็นคลื่น

4. คลื่นวิทยุ เป็นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเร็ว 300,000,000 เมตร/วินาที หรือเท่ากับความเร็วแสง

4. การขออนุญาตใช้งานคลื่นความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ[3] ในประกาศฯ ฉบับนี้มีการกำหนดประเภทของเครื่องวิทยุคมนามคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) จำนวน 2 ประเภท คือ

1. เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 1 ผู้ใช้สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม

2. เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 ผู้ใช้ไม่สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม แต่สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้ด้วยเครื่องตั้งคลื่นความถี่ (Programmer) หรือโดยวิธีอื่น

มีหน่วยงานแนบท้ายประกาศฯ ที่มีสิทธิใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม ประกอบด้วย

1) กองทัพบก

2) กองทัพอากาศ

3) กองทัพเรือ

4) สำนักพระราชวัง

5) สำนักราชเลขาธิการ

6) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

8) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

9) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

---

[3] ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 109ง หน้า 26 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

10) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

11) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

12) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

13) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

14) กรมศุลกากร

15) กรมสอบสวนคดีพิเศษ

16) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

17) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

18) กระทรวงมหาดไทย เฉพาะบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

<u>ส่วนกลาง</u>

18.1) ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

18.2) เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

18.3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

18.4) อธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง และอธิการวิทยาลัยการปกครอง

18.5) เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง และเลขานุการอธิการวิทยาลัยการปกครอง

18.6) ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง

18.7) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

18.8) หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง

<u>ส่วนภูมิภาค</u>

18.9) ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด

18.10) ปลัดจังหวัด ผู้ช่วยปลัดจังหวัด หัวหน้าฝ่ายปกครองจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ

18.11) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดและเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด

18.12) นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ปลัดอำเภอ

18.13) ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น และเสมียนตราจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด

19) กรมเจ้าท่า เฉพาะบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

<u>ระดับผู้บริหาร</u>

19.1) อธิบดีกรมเจ้าท่า

19.2) รองอธิบดีกรมเจ้าท่า

<u>ระดับอำนวยการ</u>

19.3) ผู้อำนวยการสำนัก

19.4) ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค

19.5) ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

19.6) เลขานุการกรมเจ้าท่า

19.7) ผู้อำนวยการกอง

19.8) ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

<u>ระดับหัวหน้า</u>

19.9) หัวหน้าส่วน

19.10) หัวหน้ากลุ่ม

19.11) หัวหน้าศูนย์

19.12) หัวหน้าฝ่าย

ในกรณีดังกล่าว สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542[4] ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยทั่วไป สำนักงาน ปปง. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะหน้าที่ด้านการดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐานและความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จัดเป็น “หน่วยงานของรัฐ” ตามนิยามของประกาศฯ ดังกล่าว และนิยามของคำว่า “หน่วยงาน” ที่มีอำนาจหน้าที่

(1) ป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศ

(2) ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน

จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงาน ปปง. สามารถใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 1 หรือ เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 โดยหน่วยงานที่มีการขออนุญาตจัดตั้งสถานีวิทยุสื่อสารแล้ว เช่น สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงาน ป.ป.ช. กรมศุลกากร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญระดับประเทศเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ จะต้องมีการติดต่อประสานงานไปยังสำนักงาน กสทช. เพื่อขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุย่าน VHF/FM สำหรับสำนักงาน ปปง. เพื่อมีการขออนุญาตตั้งสถานีฐาน (Base Station)

---

[4] รายงานประจำปี 2561 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน้า 14

ประจำสำนักงาน ปปง. สถานีเคลื่อนที่ติดตั้งภายในรถยนต์ (Mobile Station) เป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อรับแจ้งเหตุและเคลื่อนที่ไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานรัฐแห่งอื่นได้อย่างรวดเร็ว และวิทยุสื่อสารชนิดพกพาซึ่งจะต้องกำหนดจำนวนเครื่องที่จะใช้งานภายในหน่วยงาน

คุณสมบัติของผู้ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 1 คือ[5]

(1) ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยงานและมีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายโดยตรงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน หรือเป็นข้าราชการหรือพนักงานซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่นและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

(2) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของชาติ

(3) ต้องเป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่จากหน่วยงานที่ตนสังกัด หน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วยหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้

(ก) กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักการติดต่อสื่อสารและหลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่

(ค) กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร

(4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานว่ามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 1 หรือเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2

คุณสมบัติของผู้ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 คือ[6]

(1) เป็นบุคคลซึ่งมีฐานะ ดังนี้

(ก) เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ หรือลูกจ้างซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น หรือมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอื่น หรือลูกจ้างซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยงานหรือมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน หรือ

(ข) เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมใช้คลื่นความถี่กับหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่จาก กสทช. ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น

(2) ต้องไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของชาติ

(3) ต้องเป็นผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่จากหน่วยงานหน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วยหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้

---

[5] ข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 109ง หน้า 26 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

[6] ข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 109ง หน้า 26 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

(ก) กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักการติดต่อสื่อสารและหลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่

(ค) กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร

(4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นว่ามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2

กรณีการให้บุคคลธรรมดาเข้าร่วมในเครือข่ายนั้น ในอนาคตอาจให้มีการจัดตั้งคลื่นความถี่วิทยุสื่อสารความถี่ภาคประชาชน (เครื่องแดง CB 245) เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดมูลฐานหรือสายลับ ปปง. การสมัครสายลับ ปปง. เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 40 (3/5) กำหนดให้มีการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และมาตรา 40 (1) กำหนดให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรการอื่น เมื่อผู้แจ้งความมาพบพนักงานผู้รับแจ้งความไม่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (11) คือตั้งแต่ร้อยตำรวจตรี-ปลัดกระทรวงมหาดไทย) ข้าราชการสำนักงาน ปปง. หรือข้าราชการหน่วยงานอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และประสงค์จะแจ้งความนำจับหรือนำสืบทรัพย์สิน เจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความจะต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดลงในแบบใบรับแจ้งความนำจับหรือนำสืบทรัพย์สินในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แบบ ปปง. สร.1-01)

การเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมดังกล่าวไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ การเป็นอาสาสมัครรายงานข่าวปัญหาสำคัญต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชน สาธารณสถาน ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับทราบและแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ตนครอบครองเป็นเครื่องมือรายงานข่าว ในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ชมรมวิทยุอาสาสมัครได้ร่วมปฏิบัติการกับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีศูนย์ควบคุมข่ายใช้สัญญาณเรียกขานว่า “ผ่านฟ้า” หรือที่ประชาชนทั่วไปรู้จักว่า “ศูนย์ 191” ในการจัดสายตรวจร่วมโดยใช้รถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ของนักวิทยุอาสาสมัครเป็นรถยนต์สายตรวจโดยมีนักวิทยุอาสาสมัครเป็นผู้ขับ และปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุรายงานข่าวนั่งคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยนักวิทยุอาสาสมัครเหล่านี้จะได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของตนว่า มิได้มีอำนาจในการจับกุมหรือปราบปรามคนร้ายตามกฎหมายแต่อย่างใด วิธีการนี้ได้ช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดรถสายตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอได้เป็นอย่างมาก[7]

ปัจจุบันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ริเริ่มจัดตั้งชมรมอาสาสมัครช่วยเหลือในการรายงานข่าวสำคัญที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบโดยเร็ว สามารถ

---

[7] สุชาติ เผือกสกนธ์, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่* 1, น.106

ออกปฏิบัติการได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุในย่านความถี่ประชาชน หรือ Citizen Band เป็นเครื่องมือในการรายงานข่าว ใช้ชื่อว่า “ชมรมเหยี่ยวเวหา”

การใช้งานความถี่ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้[8]

(1) ให้ใช้เฉพาะคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

(2) การใช้คลื่นความถี่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของความถี่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการอนุมัติจาก กสทช. แล้วเท่านั้น

(3) ในกรณีการป้องกันประเทศ การปราบปรามอาชญากรรม เกิดเหตุอันตรายหรือเหตุฉุกเฉินและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 1 ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามประกาศนี้เพื่อติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นโดยใช้คลื่นความถี่ของหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการจัดสรรความถี่วิทยุจาก กสทช. แต่ไม่อาจปฏิบัติตาม (2) ได้โดยครบถ้วน ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นใช้คลื่นความถี่นั้นได้เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ต้องระงับการใช้คลื่นความถี่นั้นโดยทันทีเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลง และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่รายงานการใช้คลื่นความถี่นั้นต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลงและให้บันทึกในรายงานการใช้คลื่นความถี่เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ หากพบว่าหน่วยงานหรือผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด สำนักงาน กสทช. จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร แล้วแต่กรณี ดังนี้[9]

(1) ตักเตือนด้วยวาจา

(2) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

(3) ระงับการใช้คลื่นความถี่ หรือพักใช้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี

(4) ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ หรือเพิกถอนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี

(5) ดำเนินการตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ในมาตรา 5 กล่าวว่า “พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มาตรา 11 และมาตรา 12 ไม่ใช้บังคับแก่ (1) กระทรวง ทบวง กรม (2) นิติบุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

---

[8] ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 109ง หน้า 26 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

[9] ข้อ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 109ง หน้า 26 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต[10] สถานีวิทยุคมนาคมต้องใช้ความถี่คลื่นให้ถูกต้องตามข้อบังคับว่าด้วยวิทยุคมนาคม หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[11]

ห้ามมิให้สถานีวิทยุคมนาคมดำเนินบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือนอกเหนือจากราชการของกระทรวง ทบวง กรม หรือกิจการของนิติบุคคลตามมาตรา 5[12] หากฝ่าฝืนผู้ควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม และผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[13]

5. การจัดตั้งนามเรียกขานสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.

ตามกฎข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ กำหนดให้สถานีวิทยุคมนาคมให้สัญญาณเรียกขาน (Call Sign) ที่สุภาพไม่ขัดต่อศีลธรรมและจารีตประเพณี เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะทำให้ทราบว่าเป็นสัญญาณมาจากสถานีใด เป็นสถานีในกิจการประเภทใด ในการสื่อสารผ่านวิทยุสื่อสาร จะไม่ใช้ชื่อ-นามสกุลจริงในการเรียกขาน แต่จะกำหนดให้มีสัญญาณเรียกขานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อใช้ในการเรียกขาน เรียงลำดับตามระดับตำแหน่ง ดังนี้

5.1 นามเรียกขานสำนักงาน ปปง. ให้ใช้ชื่อที่สื่อถึงสำนักงาน ปปง. เช่น แอมโล เป็นต้น

5.2 นามเรียกขานผู้บริหาร ใช้ชื่อ แอมโล ตามด้วยเลข 1 คือ แอมโล 1 หมายถึง เลขาธิการ ปปง.

5.3 นามเรียกขานรองผู้บริหาร ใช้ชื่อ แอมโล ตามด้วยเลข 2 , 3 , ... ประกอบด้วย

แอมโล 2 หมายถึง รองเลขาธิการ ปปง. คนที่ 1

แอมโล 3 หมายถึง รองเลขาธิการ ปปง. คนที่ 2

แอมโล 4 หมายถึง ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.

5.4 นามเรียกขานผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ใช้ชื่อ แอมโล ตามข้อ 5.3 ตามสายการบังคับบัญชาตามด้วยเลข 0 , 1 , 2 ... ประกอบด้วย เช่น

แอมโล 20 คือ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

แอมโล 21 คือ ผู้อำนวยการกองคดี 1

.....

5.5 นามเรียกขานระดับผู้อำนวยการส่วนในแต่ละกอง ใช้นามเรียกขานตามข้อ 5.4 ตามด้วยเลข 1 , 2 ... ประกอบด้วย ตัวอย่าง

5.5.1 **กองกฎหมาย** (แอมโล 20)

---

[10] มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

[11] มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

[12] มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

[13] มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

5.5.1.1 แอมโล 201 ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกฎหมาย

5.5.1.2 แอมโล 202 ผู้อำนวยการส่วนนิติการ

5.5.1.3 แอมโล 203 ผู้อำนวยการส่วนคดีและเปรียบเทียบ

5.5.1.4 แอมโล 204 ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการธุรกรรม

5.5.1.5 แอมโล 205 ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย

5.5.1.6 แอมโล 206 ผู้อำนวยการส่วนวินัยและคดีปกครอง

5.5.2 **กองคดี 1** (แอมโล 21)

5.5.2.1 แอมโล 211 ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี 1

5.5.2.2 แอมโล 212 ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคดี 1

5.6 นามเรียกขานระดับเจ้าหน้าที่ประจำส่วนของแต่ละกอง ใช้นามเรียกขานตามข้อ 5.5 ตามด้วยเลข 1 , 2 ... เช่น

กองกฎหมาย

แอมโล 201 ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกฎหมาย

1) แอมโล 2011 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 1

2) แอมโล 2012 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 2

.....

แอมโล 202 ผู้อำนวยการส่วนนิติการ

1) แอมโล 2021 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 1

2) แอมโล 2022 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 2

.....

แอมโล 203 ผู้อำนวยการส่วนคดีและเปรียบเทียบ

1) แอมโล 2031 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 1

2) แอมโล 2032 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 2

.....

แอมโล 204 ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการธุรกรรม

1) แอมโล 2041 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 1

2) แอมโล 2042 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 2

.....

แอมโล 205 ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย

1) แอมโล 2051 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 1

2) แอมโล 2052 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 2

.....

แอมโล 206 ผู้อำนวยการส่วนวินัยและคดีปกครอง

1) แอมโล 2061 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 1

2) แอมโล 2062 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 2

.....

5.6.2 กองคดี 1

แอมโล 211 ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี 1

1) แอมโล 2111 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 1

2) แอมโล 2112 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 2

.....

แอมโล 212 ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคดี 1

1) แอมโล 2121 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 1

2) แอมโล 2122 เจ้าหน้าที่ในส่วนคนที่ 2

.....

นอกจากนี้ยังสามารถตั้งนามเรียกขานในระดับย่อยลงมา เช่น ระดับชุดปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติภารกิจระดับทีมขนาดเล็กได้โดยสามารถกำหนดได้เองในแต่ละกอง ศูนย์ กลุ่ม

6. ศูนย์บัญชาการการสื่อสาร

การจัดตั้งสถานีประจำฐานประจำสำนักงาน ปปง. กำหนดให้เป็นศูนย์บัญชาการสื่อสาร อาจจัดหาสถานที่ตั้งไว้บริเวณด้านล่างของสำนักงาน ปปง. หรือบริเวณอื่นที่มีความเหมาะสม ความจำเป็นด้านความปลอดภัย เหตุผลทางด้านเทคนิคการสื่อสาร โดยต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ห้องวิทยุสื่อสารถือเป็นเขตหวงห้าม เข้าได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ต้องแยกออกจากสถานที่ปฏิบัติงานทั่วไป มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร และมีมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น

1) มาตรฐานด้านเครื่องมือสื่อสาร[14]

---

[14] ดัดแปลงจากระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. 2558 ใน ราชกิจจานุเบกษา, "ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. 2558," สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563, จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/262/3.PDF

(ก) วิทยุคมนาคมย่านความถี่ UHF ระบบอนาล็อก กำลังส่ง 75 วัตต์ ระบบดิจิทัล 45 วัตต์

(ข) วิทยุคมนาคมย่านความถี่ VHF กำลังส่ง 60 วัตต์

(ค) วิทยุคมนาคมย่านความถี่ HF/SSB กำลังส่ง 100 วัตต์

(ง) ความสูงเสาอากาศจากระดับพื้นดินไม่ต่ำกว่า 100 เมตร แต่ไม่สูงกว่า 120 เมตร

(จ) ชุดควบคุมและเชื่อมโยงข่ายวิทยุสื่อสาร (Radio Dispatcher Control) จำนวน 1 ชุด

2) มาตรฐานด้านบุคลากร

(1) ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการสื่อสาร จำนวน 1 คน

(2) หัวหน้าพนักงานวิทยุคมนาคม จำนวน 1 คน

(3) พนักงานวิทยุคมนาคมประจำศูนย์ จำนวน 2 คน

(4) เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 2 คน

ระเบียบปฏิบัติประจำวัน (รปจ.) เกี่ยวกับการรับส่งวิทยุสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

1. ลงลายมือชื่อเข้าปฏิบัติงาน

2. เวลา 07.00 น. ตรวจสอบสถานภาพการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทสายอากาศและระบบไฟฟ้า

3. จัดระเบียบศูนย์บัญชาการสื่อสารให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมทั้งทำความสะอาดเครื่องวิทยุคมนาคมและห้องวิทยุคมนาคมไม่ให้มีฝุ่นและเศษขยะ

4. เวลา 10.00 น. ตรวจสอบความชัดเจนของสัญญาณ (ว.16) กับสถานีข่ายภายในสำนักงาน ปปง.

5. บันทึกการรับส่งข่าวสารลงในแบบฟอร์ม log book

ศูนย์วิทยุสื่อสารประจำสำนักงาน ปปง. จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวพนักงานวิทยุคมนาคม มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุม (Net Control) มีการจัดทำผังการติดต่อสื่อสาร ต้องมีการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานสำหรับกรณีฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ขอรับการสนับสนุนหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

7. ประโยชน์ของการใช้งานวิทยุสื่อสาร

การติดต่อผ่านทางระบบโทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไลน์ อินเตอร์เน็ต จะเป็นการติดต่อสื่อสารหลัก แม้ว่าการติดต่อผ่านระบบวิทยุสื่อสารจะเป็นการติดต่อสื่อสารรอง แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีระบบการสื่อสารสำรองไว้ใช้งานในกรณีที่ระบบการสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน การแจ้งเตือนภัย การประสานงาน ควบคุม สั่งการ และรายงานผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถกระทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการติดต่อสื่อสารมากกว่า 2 ช่องทางขึ้นไป ต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารเตรียมความพร้อมไว้แล้ว เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน กสทช. บริษัท ทีโอที จำกัด

(มหาชน) หน่วยทหารที่อยู่ใกล้เคียง โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง ศูนย์วิทยุสื่อสารรัฐวิสาหกิจ (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) เป็นต้น

ด้วยปัจจุบันเครื่องวิทยุสื่อสารมีราคาถูก เจ้าหน้าที่สำนักงานสามารถซื้อหามาใช้งานเองได้ เพียงแต่ต้องมีกระบวนการขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้ถูกต้องตามระเบียบ กสทช. ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนเมื่อเทียบกับการใช้งานทางโทรศัพท์หรือไลน์ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการต่ออินเตอร์เน็ต ไม่จำกัดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร เหมาะสำหรับการใช้งานในการสืบสวนสอบสวน การออกปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่ การรักษาความปลอดภัย ทำให้สามารถติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้ สามารถติดตั้งในรถยนต์สายตรวจปฏิบัติการได้ ทำให้ภาพลักษณ์หน่วยงานมีความเป็นมืออาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ วิทยุสื่อสารก็ยังคงมีจุดด้อยอยู่ คือ การรับส่งข่าวสารในระดับชั้นความลับก็ไม่ควรส่งผ่านทางวิทยุสื่อสาร เนื่องจากจะมีการดักฟังได้ เพียงแค่ปรับช่องความถี่ให้ตรงกันก็สามารถรับฟังข้อมูลได้แล้ว แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการเข้ารหัสสัญญาณ (Tone) หรือ SCRAMBLER FUNCTION เฉพาะผู้มี SCRAMBER UNIT เท่านั้น จึงจะรับฟังได้ สำหรับความปลอดภัยในการรับส่ง การใช้งาน SCRAMBLER ทำให้ผู้ที่ไม่มี UNIT ดังกล่าว รับฟังได้เป็นเสียงที่เพี้ยนออกไปจับใจความไม่ได้ เพื่อป้องกันการดักฟัง แต่ทั้งนี้การส่งข้อมูลข่าวสารลับก็ควรใช้ช่องทางอื่นเพื่อป้องกันความเสียหาย

8. ขั้นตอนการใช้วิทยุสื่อสารเพื่อรับ-ส่งข้อมูล

ก่อนการใช้งานผู้ใช้งานควรมีสภาพความพร้อมในการใช้งาน การพูดให้ถือวิทยุห่างจากปากประมาณหนึ่งฝ่ามือ กดคีย์ก่อนแล้วจึงพูด หากพูดก่อนกดคีย์จะทำให้ได้ยินข้อความไม่ครบ ดึงสายอากาศออกให้ยาวที่สุด[15] ควรใช้วิทยุในที่โล่งแจ้งห่างจากอาคาร ต้นไม้ และสิ่งกีดขวางอื่นๆ อย่างน้อย 5 เมตร โดยเฉพาะบริเวณอาคารหรือสิ่งกีดขวางที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งาน อย่าใช้งานจนกระทั่งแบตเตอรี่หมดเพราะจะทำให้แบตเตอรี่ชำรุด อย่าวางเครื่องวิทยุไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์ที่จอดไว้กลางแจ้ง

ทั้งนี้มีข้อควรปฏิบัติในการรับส่งวิทยุสื่อสารที่น่าสนใจคือ

1) ใช้ข้อความสั้นๆ กะทัดรัดได้ใจความ เช่น โค้ด ว.

2) ต้องใช้ภาษาราชการหรือภาษาไทยภาคกลางเท่านั้น ไม่ใช้ภาษาท้องถิ่นถึงแม้ว่าคู่สนทนาจะเป็นคนท้องถิ่นเดียวกันก็ตาม

3) ใช้งานความถี่เฉพาะความถี่ที่หน่วยงานของตนได้รับอนุญาต เพื่อไม่ให้ไปรบกวนความถี่ของหน่วยงานอื่น

4) ขออนุญาตสถานีควบคุมข่ายก่อนจะติดต่อสื่อสารกันโดยตรง ใช้หลัก “ไม่มีความลับในความถี่ จะกดคีย์ให้คิดก่อน”

5) ไม่ส่งเสียงเพลง เสียงดนตรี หรือรายการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือเสียงแปลกประหลาดออกอากาศ

---

[15] สุใจ ศรีธิเมืองใจ, “ปัญหาการใช้วิทยุสื่อสาร,” สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2563, จาก http://supote2503.blogspot.com/2011/03/blog-post_3432.html

6) ต้องไม่วิจารณ์การเมือง การค้า ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือส่งข้อความที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง

7) ต้องไม่ใช้ช่องสื่อสารในขณะที่มีการรับส่งข่าวสารกันอยู่ ไม่เรียกขานแทรกในขณะที่การรับส่งในความถี่นั้นๆ ยังไม่เสร็จสิ้นเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหาย ก่อนการส่งข้อความให้ยกวิทยุขึ้นมาแนบหูก่อนว่าคลื่นความถี่นั้นว่างอยู่หรือไม่

8) ต้องระวังระวังในการกดคีย์ อย่าทำให้คีย์ค้างเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานความถี่

9) ต้องไม่แอบอ้าง หรือใช้นามเรียกขานของคนอื่น และไม่ให้ผู้อื่นนำนามเรียกขานของตนเองไปใช้

10) ต้องไม่ให้ผู้อื่นหยิบยืมเครื่องวิทยุสื่อสารส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

11) พกพาวิทยุสื่อสารให้เหมาะสม ไม่เปิดเสียงดังขณะอยู่ในร้านอาหารหรือในห้องประชุม บางสถานการณ์อาจต้องปิดวิทยุสื่อสาร เช่น การเข้าไปอยู่ในบริเวณกลุ่มมิจฉาชีพ เพื่อป้องกันการได้ยินการสนทนา

12) ในการส่งข้อความหรือพูดแต่ละครั้ง กดปุ่ม (PTT) ไม่ควรพูดนานเกินกว่า 30 วินาที

9. บทสรุป

วิทยุสื่อสารประเภทสังเคราะห์ความถี่เพื่อใช้ในการสื่อสารของหน่วยงานราชการนั้น จะต้องดำเนินการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานราชการต้นสังกัด โดยจะต้องใช้ความถี่วิทยุที่หน่วยงานได้รับอนุญาตเท่านั้น การพกพาวิทยุสื่อสารจะต้องได้รับอนุญาตและให้พกพาไปในการปฏิบัติงานเท่านั้น โดยต้องพกพาในลักษณะที่เหมาะสม การสื่อสารต้องใช้ข้อความสั้นกะทัดรัด ใช้รหัสโค้ด ว. ต้องขออนุญาตสถานีควบคุมข่ายก่อนที่จะทำการติดต่อสื่อสารกัน อีกทั้งต้องไม่แอบอ้างหรือใช้นามเรียกขานของผู้อื่น

ท่านที่มีและใช้วิทยุอยู่พึงระลึกอยู่เสมอว่าไม่มีความลับบนความถี่จะกดคีย์ให้คิดก่อน เพราะว่าหากท่าน ว. ส่งข้อความไปแล้วทุกคนที่มี ว. และเปิดในย่านความถี่นั้น ก็สามารถรับฟังข้อความของท่านได้ เพราะฉะนั้นก่อนที่ส่งข้อความออกไปทาง ว. ให้คิดก่อนว่าต้องการพูดกับใคร เรื่องอะไร อยู่ในย่านความถี่ใด เพื่อให้การติดต่อทางวิทยุสื่อสารประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน

บรรณานุกรม

หนังสือ

สุชาติ เผือกสกนธ์. บันทึกความทรงจำ เรื่อง การสื่อสารของในหลวง รวบรวมความทรงจำเกี่ยวกับพระราชอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจในด้านการสื่อสารทางวิทยุคมนาคม วิทยุสมัครเล่น และโทรคมนาคม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., 2542.

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ.” สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2563. จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/109/26.PDF

ราชกิจจานุเบกษา. “ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. 2558.” สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2563. จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/262/3.PDF

สุใจ ศรีธิเมืองใจ. “ปัญหาการใช้วิทยุสื่อสาร.”สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2563, จาก http://supote2503.blogspot.com/2011/03/blog-post_3432.html

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

ตัวอย่างนามเรียกขานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. (ศูนย์วิทยุ ปปง. นามเรียกขาน แอมโล)

เลขาธิการ ปปง. (แอมโล 1)

รองเลขาธิการ ปปง. คนที่ 1 (แอมโล 2)

ผอ.กองกฎหมาย (แอมโล 20)
- ผอ.ส่วนบริหารงานกฎหมาย (แอมโล 201)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2011) ....
- ผอ.ส่วนนิติการ (แอมโล 202)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2021) ....
- ผอ.ส่วนคดีและเปรียบเทียบ (แอมโล 203)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2031) ....
- ผอ.ส่วนคณะกรรมการธุรกรรม (แอมโล 204)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2041) ....
- ผอ.ส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย (แอมโล 205)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2051) ....
- ผอ.ส่วนวินัยและคดีปกครอง (แอมโล 206)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2061) ....

ผอ.กองคดี 1 (แอมโล 21)
- ผอ.ส่วนปฏิบัติการงานคดี 1 (แอมโล 211)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2111) ...
- ผอ.ส่วนบริหารงานคดี 1 (แอมโล 212)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2121) ...

ผอ.กองคดี 2 (แอมโล 22)
- ผอ.ส่วนปฏิบัติการงานคดี 2 (แอมโล 221)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2211) ...
- ผอ.ส่วนบริหารงานคดี 2 (แอมโล 222)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2221) ...

ผอ.กองคดี 3 (แอมโล 23)
- ผอ.ส่วนปฏิบัติการงานคดี 3 (แอมโล 231)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2311) ...
- ผอ.ส่วนบริหารงานคดี 3 (แอมโล 232)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2321) ...

ผอ.กองคดี 4 (แอมโล 24)
- ผอ.ส่วนปฏิบัติการงานคดี 4 (แอมโล 241)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2411) ...
- ผอ.ส่วนบริหารงานคดี 4 (แอมโล 242)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2421) ...

ผอ.กองข่าวกรองทางการเงิน (แอมโล 25)
- ผอ.ส่วนบริหารงานข่าวกรอง (แอมโล 251)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2511) ...
- ผอ.ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (แอมโล 252)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2521) ...
- ผอ.ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (แอมโล 253)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2531) ...
- ผอ.ส่วนสืบสวนทางการเงิน (แอมโล 254)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2541) ...
- ผอ.ส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน (แอมโล 255)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2551) ...

ผอ.กองกำกับและตรวจสอบ (แอมโล 26)
- ผอ.ส่วนบริหารงานกำกับฯ (แอมโล 260)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2601) ...
- ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1 (แอมโล 261)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2611) ...
- ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2 (แอมโล 262)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2621) ...
- ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3 (แอมโล 263)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2631) ...
- ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4 (แอมโล 264)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2641) ...
- ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5 (แอมโล 265)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2651) ...
- ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6 (แอมโล 266)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2661) ...
- ผอ.ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม (แอมโล 267)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2671) ...
- ผอ.ส่วนตรวจสอบและคดี (แอมโล 268)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2681) ...

ผอ.กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (แอมโล 27)
- ผอ.ส่วนบริหารงานฯ (แอมโล 271)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2711) ...
- ผอ.ส่วนเก็บรักษาและจัดส่งทรัพย์สิน (แอมโล 272)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2721) ...
- ผอ.ส่วนบริหารทรัพย์สิน (แอมโล 273)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2731) ...
- ผอ.ส่วนขายทอดตลาดทรัพย์สิน (แอมโล 274)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2741) ...
- ผอ.ส่วนกองทุน (แอมโล 275)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2751) ...

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (แอมโล 28)
- ผอ.ส่วนบริหารงานฯ (แอมโล 281)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2811) ...
- ผอ.ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ (แอมโล 282)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2821) ...
- ผอ.ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (แอมโล 283)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2831) ...
- ผอ.ส่วนตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (แอมโล 284)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2841) ...
- ผอ.ส่วนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ (แอมโล 285)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2851) ...
- ผอ.ส่วนตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (แอมโล 286)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 2861) ...

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. (แอมโล 4)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ (แอมโล 40)

เลขานุการกรม (แอมโล 41)
- ผอ.ส่วนบริหารงานกลาง (แอมโล 411)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4111) ...
- ผอ.ส่วนบริหารงานทรัพยากรบุคคล (แอมโล 412)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4121) ...
- ผอ.ส่วนงานเลขาธิการ (แอมโล 413)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4131) ...
- ผอ.ส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (แอมโล 414)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4141) ...
- ผอ.ส่วนการคลัง (แอมโล 415)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4151) ...

ผอ.กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (แอมโล 42)
- ผอ.ส่วนบริหารงานฯ (แอมโล 421)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4211) ...
- ผอ.ส่วนนโยบายและแผน (แอมโล 422)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4221) ...
- ผอ.ส่วนการงบประมาณ (แอมโล 423)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4231) ...
- ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล (แอมโล 424)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4241) ...
- ผอ.ส่วนพัฒนาบุคลากร (แอมโล 425)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4251) ...

ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (แอมโล 45)

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน (แอมโล 46)

ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (แอมโล 47)

รองเลขาธิการ ปปง. คนที่ 2 (แอมโล 3)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวน (แอมโล 30)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (แอมโล 31)

ผอ.กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (แอมโล 43)
- ผอ.ส่วนบริหารงานฯ (แอมโล 431)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4311) ...
- ผอ.ส่วนความร่วมมือฯ (แอมโล 432)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4321) ...
- ผอ.ส่วนวิเทศสัมพันธ์ฯ (แอมโล 433)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4331) ...
- ผอ.ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (แอมโล 434)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4341) ...
- ผอ.ส่วนพัฒนาการปฏิบัติตามพันธกรณีฯ (แอมโล 435)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4351) ...
- ผอ.ส่วนงานศูนย์ประสานงานฯ (แอมโล 436)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4361) ...

ผอ.กองสื่อสารองค์กร (แอมโล 44)
- ผอ.ส่วนบริหารงานฯ (แอมโล 441)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4411) ...
- ผอ.ส่วนประชาสัมพันธ์ (แอมโล 442)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4421) ...
- ผอ.ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลฯ (แอมโล 443)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4431) ...
- ผอ.ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ (แอมโล 444)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4441) ...
- ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมฯ (แอมโล 445)
  - เจ้าหน้าที่ในส่วน (แอมโล 4451) ...